

■STEP1 MF920S(モバイルルータ)を接続

本機とパソコン、スマートフォン、ゲーム機などの端末を接続します。

無線 LAN 接続するには、ネットワーク名 (SSID) とセキュリティキー (WPA キー) が必要です。お買い上げ時のネットワーク名 (SSID) とセキュリティキー (WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールに記載されています。

■STEP2 WEB UI にログイン

(1) ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://m.home/」または「http://192.168.0.1/」と入力。

もしくは有線接続時に AutoRun から「Mobile Hotspot」を

インストールして起動。



→WEB UI が起動します。

(2)スマートフォンから接続している場合は「PC」を選択。



パスワードを保存

ログイン

日本語

PC | 携帯

(3) WEB UI のログイン画面でパスワードを入力→「ログイン」



パスワード「admin」を入力します。

■STEP3 「APN」の設定

(1) 「Wi-Fi」下の設定を選択。



「インターネット Wi-Fi」→「無効」→「適用」と選択する。



(2) 初期画面でスイッチが「ON」なら、スライドさせ「OFF」に。

「圏外」表示ならそのまま→(3)へ。



(3) 上部の「設定」→「APN」の順に選択。



(4) 設定されている APN 情報が表示されます。



The screenshot shows the '現在のAPN' (Current APN) settings page. The 'モード' (Mode) is set to '自動' (Automatic). The 'プロフィール' (Profile) dropdown is open, showing a selection. The 'PDP タイプ' (PDP Type) is set to 'IPv4'. Other fields like 'プロフィール名', 'APN', '認証', 'ユーザー名', and 'パスワード' are visible but mostly obscured by redaction boxes. A note at the bottom states: 'モデムが切断時のみ、設定を変更することができます。' (You can only change settings when the modem is disconnected).

モードは「手動」を選択 → プロファイル横のプルダウンメニューから
指定の APN 設定を選択して「初期値に設定」 → (6) へ。



This screenshot shows the same APN settings page, but with 'モード' (Mode) set to '手動' (Manual), which is highlighted with a red box. The 'プロフィール' (Profile) dropdown menu is open, and the '追加' (Add) button is highlighted with a red box. The '初期値として設定' (Set as default) button at the bottom right is also highlighted with a red box. The note at the bottom remains the same: 'モデムが切断時のみ、設定を変更することができます。' (You can only change settings when the modem is disconnected).

→ メニューに無ければ(5)へ。

(5)「追加」ボタンを押し、必要事項を入力。

The screenshot shows the APN settings interface. At the top, there is a back arrow and the title 'APN'. Below this, there are several settings: '現在のAPN' (Current APN) with a signal strength indicator, 'モード' (Mode) with radio buttons for '自動' (Automatic) and '手動' (Manual), 'プロファイル' (Profile) with a dropdown menu and a 'キャンセル' (Cancel) button, and 'PDP タイプ' (PDP Type) with a dropdown menu showing 'IPv4'. A red box highlights the input fields for 'プロフィール名 *' (Profile Name *), 'APN *', '認証' (Authentication) with a dropdown menu showing 'NONE', 'ユーザー名' (Username), and 'パスワード' (Password). At the bottom right, there is a blue button labeled '適用' (Apply). Below the input fields, there is a small note: 'モデムが切断時のみ、設定を変更することができます。' (Settings can only be changed when the modem is disconnected).

- プロファイル名:任意の名前を入力
- APN(アクセスポイント名):
- ユーザー名(認証 ID):
- パスワード:
- 認証(認証方式、認証タイプ):

入力後、「適用」を選択。

(6) 初期画面に戻りスイッチが「ON」になっているか確認。

「OFF」になっていればスライドさせ「ON」に。